



SUNREKA

Бензиновый
генератор

G8500TEAX



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 458 СМ3



ТОПЛИВНЫЙ БАК
40 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С
МЕДНОЙ
ОБОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)

G8500TEAX Бензиновый генератор

ОСОБЕННОСТИ

Генератор G8500TEAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G8500TEAX рабочим объемом 458 см³ мощностью 16 л.с. оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям.

Генератор G8500TEAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

Двигатель имеет систему смазки под давлением, которая обеспечивает лучшую смазку в особо важных парах трения в двигателе, что не только улучшает мощностные характеристики за счет снижения потерь на трение, но и улучшает надежность и ресурс двигателя.

При подключении блока автозапуска с генератором G8500TEAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматическом режиме при обрывах сети.

Топливный бак 40 литров обеспечивает 12 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (6,0 кВт) и 10 часов при 100% нагрузке (8,0 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

650 мм



550 мм

710 мм

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Трехфазный генератор G8500TEAX в первую очередь предназначен для питания трехфазного оборудования. Подключение однофазной нагрузки возможно, но, как и у всех остальных трехфазных генераторов классической схемы, имеется ограничение: не более 1/3 от номинальной мощности на одну фазу (на одну розетку 230В/16А). Генератор подходит для организации автоматического ввода резерва для трехфазной сети с мощным трехфазным оборудованием как для загородного дома, так и для мастерской, автосервиса. Мощность, надежность и функционал G8500TEAX делают его идеальным выбором для использования в качестве электростанции для коммунальных, аварийных и строительных работ: функция высоких пусковых токов обеспечит стабильность запуска компрессоров, мощного трехфазного инструмента и строительного оборудования.



Резервный генератор в дом



Аварийные и дорожные работы



КОММУНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Трехфазное оборудование



Автосервис и мастерская

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	8,5 кВт
Номинальная мощность	8 кВт
Пусковая мощность	17 кВА
Тип генератора	трехфазный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	0,8
Номинальное напряжение	400 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	11,5 А
Максимальный пусковой ток	24 А
Рабочий объем двигателя	458 cc
Мощность двигателя	16 л.с.
Электростартер	есть
Подключение блока автозапуска	есть
Тип свечи зажигания	BOSCH F7TC TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	40 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10W40
Объем масляного картера	1,1 л
Уровень шума LPA(7m)	82 дБ(А)
Габариты генератора	710x550x650 мм
Габариты упаковки	730x570x655 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	103 / 108 кг