



Бензиновый
генератор

G10000TEAX



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 520 СМ3



ТОПЛИВНЫЙ БАК
40 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С
МЕДНОЙ
ОБОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)

G10000TEAX

Бензиновый генератор

ОСОБЕННОСТИ

Генератор G10000TEAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G10000TEAX рабочим объемом 520 см³ и мощностью 19 л.с. оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям.

Запуск осуществляется легко и просто: одним нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».

Двигатель имеет систему смазки под давлением и электронную регулировку оборотов, которые улучшают и выходную мощность, и приемистость на различных режимах нагрузки с большей экономичностью.

Генератор G10000TEAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

При подключении блока автозапуска с генератором G10000TEAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматическом режиме при обрывах сети.

Топливный бак 40 литров обеспечивает до 9,5 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (7 кВт) и до 7,5 часов при номинальной нагрузке (9,2 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

650 мм



550 мм

710 мм

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	10 кВт
Номинальная мощность	9,2 кВт
Пусковая мощность	20 кВА
Тип генератора	однофазный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	1,0
Номинальное напряжение	230 В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	40 А
Максимальный пусковой ток	86 А
Рабочий объем двигателя	520 cc
Мощность двигателя	16 л.с.
Электростартер	есть
Подключение блока автозапуска	есть
Тип свечи зажигания	NGK BPR6ES TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	40 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10W40
Объем масляного картера	1,1 л
Уровень шума LPA(7m)	82 дБ(А)
Габариты генератора	710x550x650 мм
Габариты упаковки	760x590x655 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	106 / 112 кг

Трехфазный генератор G10000TEAX в первую очередь предназначен для питания трехфазного оборудования. Подключение однофазной нагрузки возможно, но, как и у всех остальных трехфазных генераторов классической схемы, имеется ограничение: не более 1/3 от номинальной мощности на одну фазу (на одну розетку 230В/16А). Генератор подходит для организации автоматического ввода резерва для трехфазной сети с мощным трехфазным оборудованием как для загородного дома, так и для мастерской, автосервиса. Мощность, надежность и функционал G10000TEAX делают его идеальным выбором для использования в качестве электростанции для коммунальных, аварийных и строительных работ: функция высоких пусковых токов обеспечит стабильность запуска компрессоров, мощного трехфазного инструмента и строительного оборудования.



Резервный генератор в дом



Аварийные и дорожные работы



КОММУНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Трехфазное оборудование



Автосервис и мастерская