



Бензиновый
генератор

G10000TFEAX



8 800 234 5786



INFO@GETINK.RU



WWW.SUNREKA-TOOLS.RU



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ 520 СМЗ



ТОПЛИВНЫЙ БАК
40 ЛИТРОВ



ПРАЙМЕР ДЛЯ
ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



АЛЬТЕРНАТОР С
МЕДНОЙ
ОБОТКОЙ



ЦИФРОВОЙ
РЕГУЛЯТОР
НАПРЯЖЕНИЯ (AVR)

G10000TFEAX Бензиновый генератор

ОСОБЕННОСТИ

Генератор G10000TFEAX имеет сварную раму и стальную переднюю панель, которые защищают основные узлы оборудования и придают общую жесткость и прочность конструкции.

Двигатель генератора G10000TFEAX рабочим объемом 520 см³ и мощностью 19 л.с. оснащается электростартером и сменной аккумуляторной батареей для запуска с ключа. Генератор запускается быстро и легко даже при низких температурах, работа воздушной заслонки автоматизирована, поэтому управиться с данной моделью под силу даже женщинам и пожилым людям.

Запуск осуществляется легко и просто: одним нажатием кнопки «СТАРТ/СТОП».

Двигатель имеет систему смазки под давлением и электронную регулировку оборотов, которые улучшают и выходную G10000TFEAX, и приемистость на различных режимах нагрузки с большей экономичностью.

Генератор G10000TFEAX оснащен всеми необходимыми функциями безопасности, такие как защита от короткого замыкания, перегрузки, перепадов напряжения и низкого уровня масла, что обеспечивает безопасную эксплуатацию.

При подключении блока автозапуска с генератором G10000TFEAX можно организовать автоматический ввод резерва: систему обеспечения непрерывного электроснабжения в автоматическом режиме при обрывах сети.

Топливный бак 40 литров обеспечивает до 9,5 часов непрерывной работы от одной заправки при нагрузке 75% (7 кВт) и до 7,5 часов при номинальной нагрузке (9,2 кВт).

Есть возможность установить колеса и передние рукоятки для удобной транспортировки генератора.

620 мм



562 мм

740 мм

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ



Равномощный генератор G10000TFEAX сочетает в себе преимущества и однофазных, и трехфазных генераторов, нивелируя их недостатки: данный генератор может выдавать 9,2 кВт номинальной мощности как в однофазном, так и в трехфазном режимах.

Генератор подходит для организации автоматического ввода резерва как однофазной, так и трехфазной домашней сети, мощности достаточно для питания резервным электричеством как загородный дом, так и мастерскую, автосервис.

Наличие функции высоких пусковых токов, высокая пусковая мощность G10000TFEAX и возможность переключения режимов работы однофазный/трехфазный делают данную модель универсальной и незаменимой для строительных работ для строительной бригады, аварийных и коммунальных работ, т.к. данный генератор может питать как однофазный, так и трехфазный мощный инструмент и строительное оборудование.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная мощность	10 кВт
Номинальная мощность	9,2 кВт
Пусковая мощность	20 кВА
Тип генератора	равномощный
Материал обмоток	медь
Степень защиты оборудования	IP23
Класс изоляции обмоток	F
Коэффициент мощности	1(1ф) / 0,8(3ф)
Напряжение	230(1ф) / 400(3ф) В
Номинальная частота	50 Гц
Номинальный ток	40(1ф) / 13,3(3ф) А
Пусковой ток	87(1ф) / 29(3ф) А
Рабочий объем двигателя	520 cc
Мощность двигателя	19 л.с.
Электростартер	есть
Подключение блока автозапуска	есть
Тип свечи зажигания	NGK BPR6ES TORCH F7RTC
Бензин	неэтилированный АИ-92
Объем топливного бака	40 л
Моторное масло	API SJ SL SAE 10w40
Объем масляного картера	1,1 л
Уровень шума LPA(7m)	76 дБ(А)
Габариты генератора	740x562x620 мм
Габариты упаковки	760x590x655 мм
Масса НЕТТО / БРУТТО	113 / 119 кг



Резервный генератор в дом



Аварийные и дорожные работы



КОММУНАЛЬНЫЕ РАБОТЫ



Трехфазное оборудование



Автосервис и мастерская